



BASYS Time – GUARD Sustav za nadzor obilazaka



Sustav omogućava jednostavno i učinkovito praćenje obilaska koje obavlja:

- čuvarska služba
- vatrogasci
- održavanje
- servisiranje itd.

Ručni čitač ProxiPen je kompaktan, lagan i jednostavan za upotrebu budući da automatski prepoznaje RFID tagove bez potrebe za posebnim aktiviranjem očitavanja.

Elektronika ProxiPen-a je ulivena u polikarbonatno kućište otporno na šokove kao i na atmosferske utjecaje.

Mala potrošnja energije omogućava napajanje od samo jedne standardne alkalne AA baterije koja se može zamijeniti bez upotrebe posebnih alata, a koja omogućava 50.000 čitanja.

ProxiPen ima veliki memorijski kapacitet koji omogućava dug period upotrebe na terenu bez potrebe za učestalim isčitavanjima.

Podaci se pohranjuju u memoriju ProxiPen-a i po potrebi prebacuju na računalo na kojem se jednostavno kreiraju podaci o korisnicima, točkama koje se obilaze i mogućim opažanjima, a na temelju očitanih podataka kreiraju pregledni izvještaji.

Standardna AA baterija. Onemogućeno je svako manipuliranje podacima.



Čitač ProxiPen

Programskom podrškom **TG PRIMO** moguće je jednostavno isprogramirati nazive točaka koje se obilaze, imena osoba kao i predvidjeti opažanja koja se žele pratiti, pohraniti podatke iz ProxiPen-a u memoriju računala kao i kreirati pregledne izvještaje.

ProxiPen Kit sastoji se od:

- ProxiPen čitača
- programske podrška TG PRIMO
- serijskog interface-a s napajanjem
- 25 tagova fi 30
- 5 tagova fi 50
- mapa s opažanjima s 12 tagova fi 20
- 1 tag privjesak za ključeve
- 1 tag s remenom (kao sat)
- 1 tag u obliku klasične mag. kartice



EXOR d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, montažu i nadzor u industriji, energetici, prometu, informatici i zgradarstvu • MB: 3686914



Bani 73a, Buzin, HR-10010 Zagreb, HRVATSKA

Tel. +385 1 2580-000, Fax. +385 1 2580-555, www.exor.hr • www.basysystem.com





BASYS Time – GUARD Sustav za nadzor obilazaka



ProxiPen tehnički podaci:

- Dimenzije: 190 x 32 x 25 mm
- Težina: 140 g
- Temperaturno područje: -20° to + 70°C
- Zaštita: IP64
- Otpornost na mehaničke utjecaje: Slobodan pad s visine od 1.5m na beton
- TAG frekvencija: 125 kHz
- Čitanje: beskontaktno 3-18 mm ovisno o transponderu. Čitanje kroz staklo, drvo, plastiku..
- Memorisjki kapacitet : 4063 čitanja
- Vremenska rezolucija : 1 minuta
- Prijenos podataka: RFID 2400 do 115200 Baud
- Download time: approx. 1 min (full memory)
- Kućište: polikarbonat
- Ispuna: silikon ili ekvivalentno
- Napajanje: jedna AA baterija 1,5V
- Preporučljive baterije: Duracell Ultra Alkaline, Energizer HI Energy lithium, SANYO TWICELL 1600 NiMH rechargeable
- Podaci su memorirani bez obzira na prisustvo baterije
- Životni vijek memorije u mirovanju: približno 1 godina
- Broj čitanja s jednom preporučljivom baterijom: do 50,000
- Firmware je upgradable



EXOR d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, montažu i nadzor u industriji, energetici, prometu, informatici i zgradarstvu • MB: 3686914

EXOR

Bani 73a, Buzin, HR-10010 Zagreb, HRVATSKA

Tel. +385 1 2580-000, Fax. +385 1 2580-555, www.exor.hr • www.basysystem.com





Pregledni izvještaj

26.7.2004 ... 27.7.2004

Legenda:

| | |
|----------------------------------|---|
| T ... Tour Start (Početna točka) | * ... Valid (Valjana točka) |
| M ... Missing (Nedostaje) | D ... Double (Dvostruko ili višestruko) |
| ? ... Undefined (Nedefinirano) | P ... Personnel (Osoba) |
| O ... Obsolete (Zastarjelo) | I ... Incident (Opažanje) |

| Datum | Vrijeme | Opis | Status |
|-------|---------|------|--------|
|-------|---------|------|--------|

DAU: ProxiPen 2001#00003407

Podaci prenešeni 19.8.2004 17:18

| | | | |
|-----------|-------|------------------|----|
| 26.7.2004 | 10:40 | Boris Matleковиć | P. |
|-----------|-------|------------------|----|

(1) Tour 1 / Boris Matleковиć / 26.7.2004 10:41

| | | | |
|-----------|-------|-----------|----|
| 26.7.2004 | 10:41 | Start AAA | T. |
| 26.7.2004 | 10:41 | Skladište | * |
| 26.7.2004 | 10:41 | Radionica | * |
| 26.7.2004 | 10:41 | Porta3 | * |

+ Završeno <Tour 1> 4 pročitano / Ukupno vrijeme 00:00

(1) Tour 1 / Boris Matleковиć / 26.7.2004 10:43

| | | | |
|-----------|-------|--------------|----|
| 26.7.2004 | 10:43 | Start AAA | T. |
| 26.7.2004 | 15:23 | Marko Viduka | P. |
| | | Porta3 | M. |
| | | Radionica | M. |
| | | Skladište | M. |

- Nezavršeno! <Tour 1> 3/4 Missing (Nedostaje) / Ukupno vrijeme 00:00

(1) Tour 1 / Boris Matleковиć / 27.7.2004 10:14

| | | | |
|-----------|-------|------------------|----|
| 27.7.2004 | 10:14 | Start AAA | T. |
| 27.7.2004 | 10:14 | Skladište | * |
| 27.7.2004 | 10:14 | Radionica | * |
| 27.7.2004 | 10:14 | Porta3 | * |
| 27.7.2004 | 10:15 | Energetika | O. |
| 27.7.2004 | 13:44 | Recepcija | O. |
| 27.7.2004 | 13:44 | Energetika | O. |
| 13.8.2004 | 12:10 | Porta3 | D. |
| 13.8.2004 | 12:10 | Informatika | O. |
| 13.8.2004 | 12:10 | Kopiraona | O. |
| 13.8.2004 | 12:10 | Radionica | D. |
| 19.8.2004 | 16:18 | Boris Matleковиć | P. |

+ Završeno <Tour 1> 4 pročitano / Ukupno vrijeme 6Days 49:56

4 xTour Start (Početna točka)
 8 xValid (Valjana točka)
 5 xMissing (Nedostaje)
 0 xUndefined (Nedefinirano)
 5 xObsolete (Zastarjelo)
 2 xDouble (Dvostruko ili višestruko)
 4 xPersonnel (Osoba)
 0 xIncident (Opažanje)
 28Total